Navigator
V-line

MANUAL DE PRODUCTO

PT - MANUAL DO PRODCTO

EN - PRODUCT MANUAL

ES - PT - EN

TIRAS LED 220V CORTE 10 CM

Ref. 91171_91172_91173 // 25033508_ 25033526_25033527

Advertencia de seguridad
Esta tira trabaja a 220v, por lo que existe riesgo eléctrico, para cualquier manipulación, realícela con la tira desconectada de la red eléctrica.
Para la correcta instalación de estas tiras dispone de los siguientes accesorios:



91177



91175



91176



83260

83254



Para proceder con la instalación de la tira disponemos de los accesorios arriba citados, el conector inicial con cable (91175), la tapa final (91177) y el conector de para conectar tramos (91176), sellador (83254) y conector uniones flexibles (83260).
- Para conectar la tira necesitaremos el accesorio 91175, abriremos el conector rápido incluido en el cable e introduciremos las pestañas dentro de los contactos de la tira, la conexión se debe realizar de la forma que se aprecia en la imagen, quedando les leds hacia abajo. La tira se puede instalar soldada directamente sin necesidad del conector.



ATENCIÓN, no emplear demasiada fuerza en la conexión, los pines no
deben introducirse hasta el final, solo hasta que hagan contacto con la conexión de la tira, si no existe riesgo de cortocircuito.
- Una vez se ha realizado la conexión, la tira queda tal que así, con el led justo en el hueco, si no deberemos abrir el conector y colocarlo más atrás para que quede justo en la posición.



Tiras led

Esta tira se puede cortar a tramos de 10 cm, por lo que facilita su instalación, si vamos a realizar varios tramos empalmados necesitaremos el accesorio 91176 o 83260 que incluye pines para conexión rápida por ambos extremos, además este último lleva cable flexible.





Para continuar necesitaremos el accesorio de tapa final, que ira colocada en el extremo final de la tira, para que esta sea totalmente estanca y quede protejida frente a posibles descargas, pues recordemos la tira funciona a 220v. La referencia es 91177 y deberá ir sellada con el sellador, 83254 que se vende por separado. Este sellador es imprescindible para que la tira sea IP65.



Como siguiente paso recomendamos probar la tira, antes de sellar nada, si hemos realizado la conexión de forma correcta, veremos como la tira LED se enciende, si no, revisaremos que el conector este correctamente introducido y haga contacto con los pines.
- Una vez probada la tira y sabiendo que esta funciona, podemos proceder a sellar las uniones de la tira con el sellador, que se vende por separado, tanto en la parte inicial del enchufe, como en la parte final, recomendamos sellar con abundante producto, para evitar entradas de humedad y agua.



GARANTÍA
36 meses desde la fecha de compra, en funcionamiento normal. La sustitución de un producto defectuoso se realiza en el punto de venta en la presencia de la factura de compra.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
Fabricado en China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

Fitas LED

TIRAS DE LED 220V CORTADAS 10 CM

Ref. 91171_91172_91173 // 25033508_ 25033526_25033527

Aviso de segurança: esta fita funciona a 220v, pelo que existe risco elétrico, para qualquer manipulação, faça-a com a fita desligada da rede eléctrica.
Os seguintes acessórios estão disponíveis para a instalação correta destas tiras:



91177



91175



91176



83260

83254



Para proceder à instalação da tira, dispomos dos acessórios mencionados anteriormente, o conetor inicial com cabo (91175), a tampa da extremidade (91177) e o conetor para ligar secções (91176), o vedante (83254) e o conetor de juntas flexíveis (83260).
- Para ligar a tira necessitaremos do acessório 91175, abriremos o conetor rápido incluído no cabo e introduziremos as patilhas dentro dos contactos da tira, a ligação deve ser feita da forma que se aprecia na imagem, ficando os leds para baixo. A tira pode ser instalada soldada diretamente sem o conetor.



CUIDADO, não utilizar demasiada força durante a ligação, os pinos não devem ser empurrados até ao fim. Os pinos não devem ser introduzidos até ao fim, apenas até entrarem em contacto com a ligação da tira, caso contrário existe o risco de curto-circuito.
- Uma vez efectuada a ligação, a tira fica com este aspeto, com o LED mesmo no buraco, caso contrário temos de abrir o conetor e colocá-lo mais atrás para que fique na posição correta.



Fitas LED

Esta tira pode ser cortada em secções de 10 cm, o que facilita a sua instalação. Se quisermos fazer várias secções emendadas, necessitaremos do acessório 91176 ou 83260 que inclui pinos para ligação rápida em ambas as extremidades, e este último tem um cabo flexível.





Para continuar, necessitaremos do acessório da tampa de extremidade, que será colocado na extremidade da tira, para que esta fique completamente estanque e protegida contra possíveis descargas, pois devemos lembrar que a tira funciona a 220v. A referência é 91177 e deve ser selada com o vedante 83254 que é vendido separadamente. Este vedante é indispensável para que a tira seja IP65.



Como passo seguinte, recomendamos testar a tira, antes de selar qualquer coisa, se tivermos feito a ligação corretamente, veremos como a tira de LED se ilumina, se não, verificaremos se o conetor está corretamente inserido e faz contacto com os pinos.
- Uma vez testada a tira e sabendo que funciona, podemos proceder à selagem das juntas da tira com o selante, que é vendido separadamente, tanto na parte inicial da ficha como na parte final. Recomendamos selar com bastante produto para evitar a entrada de humidade e água.



GARANTIA

36 meses a partir da data de compra, em funcionamento normal. A substituição de um produto defeituoso é efectuada no ponto de venda na presença da fatura de compra.

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Fabricado na China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

LED STRIP 220V - 10 CM CUT OFF

Ref. 91171_91172_91173 // 25033508_ 25033526_25033527

Safety warning: this strip works at 220v, so there is electrical risk, for any manipulation, do it with the strip disconnected from the mains.
The following accessories are available for the correct installation of these strips:



91177



91175



91176



83260

83254



To proceed with the installation of the strip we have the accessories mentioned above, the initial connector with cable (91175), the end cap (91177) and the connector to connect sections (91176), sealant (83254) and connector flexible joints (83260).
- To connect the strip we will need the accessory 91175, we will open the quick connector included in the cable and we will introduce the tabs inside the contacts of the strip, the connection must be made in the way that is appreciated in the image, being the leds downwards. The strip can be installed soldered directly without the connector.



CAUTION, do not use too much force when connecting, the pins must not be pushed in all the way
The pins should not be inserted all the way in, only until they make contact with the strip connection, otherwise there is a risk of short circuit.
- Once the connection has been made, the strip looks like this, with the LED right in the hole, otherwise we must open the connector and place it further back so that it is right in position.



LED STRIPS

This strip can be cut into 10 cm sections, making it easy to install. If we are going to make several spliced sections, we will need the accessory 91176 or 83260 which includes pins for quick connection at both ends, and the latter has flexible cable.





To continue we will need the end cap accessory, which will be placed at the end of the strip, so that it is completely watertight and protected against possible discharges, as we must remember that the strip works at 220v. The reference is 91177 and must be sealed with the sealant, 83254 which is sold separately. This sealant is essential for the strip to be IP65.



As a next step we recommend testing the strip, before sealing anything, if we have made the connection correctly, we will see how the LED strip lights up, if not, we will check that the connector is correctly inserted and makes contact with the pins.
- Once the strip has been tested and we know that it works, we can proceed to seal the joints of the strip with the sealant, which is sold separately, both in the initial part of the plug and in the final part. We recommend sealing with plenty of product to prevent moisture and water from entering



WARRANTY
36 months from the date of purchase, in normal operation. A defective product can be replaced at the point of sale in the presence of the purchase invoice.

MANUFACTURER INFORMATION
Made in China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

Navigator
V-line