

SPOT ENCASTRABLE SOL

POUR AMPOULE REFLECTEUR GU10 – 230V

Réf : SOL-CA100 – EAN 8423527114982(CARRE)

Réf : GU-SOL28 – EAN 8423543886979 (ROND)



16 rue Ampère . 91430 . IGNY . France . www.mouretlight.com

DESCRIPTIF PRODUIT

MODE D'EMPLOI

Destination :

Ce spot peut être utilisé pour l'éclairage de sentiers, trottoirs, pelouses, squares, parcs, passages, entrées de garages, ou façades. Ça finition est en acier inoxydable GR 316. son vitrage supporte une charge de 1000Kg.

Installation :

Avant de commencer l'installation, il faut déconnecter l'alimentation en électricité (AC 220-240 V/50-60 Hz) et lire attentivement le mode d'emploi. Les travaux d'installation et d'entretien peuvent être effectués uniquement par des personnes possédant les qualifications requises, conformément à la réglementation locale en matière de sécurité au travail.

L'introduction d'une quelconque modification technique ou le fait de ne pas respecter les dispositions du mode d'emploi entrainera la perte automatique de la garantie du produit. Il faut rester particulièrement prudent pendant les travaux d'installation. Avant la première utilisation, il convient de s'assurer que le produit a été installé de manière correcte, aussi bien en ce qui concerne son montage mécanique que le raccordement à l'électricité. Le produit possède un bornier de connexion + / - et terre. Le fait de ne pas connecter le fil de terre peut provoquer l'électrocution.

Le produit peut être raccordé au réseau électrique qui répond aux normes en termes d'énergie définies par la loi en vigueur.

Guide d'installation :

Dévisser les vis qui fixent le panneau frontal à l'aide d'une clé Allen 3" que vous trouverez dans le kit.

Enlever 1 cm d'isolation du câble d'alimentation puis connecter au bornier, respectivement : le fil de phase (brun ou bleu) dans l'ouverture marquée « L », le fil neutre (bleu) dans « N » et le fil de terre (jaune ou vert) à la mise à terre. Visser une ampoule GU10 halogène ou LED d'une puissance maximale de 10 W. Placer le couvercle en inox de la lampe à l'endroit de destination. Raccorder à la source d'alimentation.

Conseils d'entretien :

Nettoyer uniquement avec des tissus délicats et secs. Ne pas utiliser de produits chimiques de nettoyage.

Alimenter le produit uniquement en tension nominale ou plage de tension indiquée. L'ampoule chauffe jusqu'à une température élevée, le produit peut chauffer jusqu'à une température élevée. Ne pas recouvrir le produit, assurer une bonne aération. Tous les câbles et éléments connexes doivent être installés de manière à ne pas entraîner de contact avec les parties du système qui chauffent. Les réglages liés à la direction de la lumière et le changement des ampoules doivent se faire après refroidissement du produit. Ne pas utiliser le produit dans un lieu où règnent des conditions néfastes, telles que des vibrations, le risque d'explosion, des fumées chimiques etc. toujours utiliser des ampoules conformes aux paramètres indiqués dans la notice. Il est interdit d'utiliser le produit sans vitrage de protection ou avec le vitrage fissuré.

ATTENTION

Le fait de ne pas respecter les conditions de la présente notice peut entraîner des brûlures, une électrocution, un incendie, des blessures, des dégâts matériels ou immatériels.

VISUEL

(CARRE)



(ROND)



ATTENTION : CE PORDUIT N'EST PAS UNE LAMPE BASSE TENSION 12V DONC NE PAS L'INSTALLER AUX ABORDS D'UN POINT D'EAU (PISCINE...) RESPECTER LES DISTANCES LEGALE DES NORMES ELECTRIQUES CONCERNANT UN POINT ELECTRIQUE 230V PROCHE D'UN POINT D'EAU