

Programador analógico enchufable

Código: 999990329



1. Ajuste de periodos ON/OFF

Temporizador diario enchufable:

Este temporizador puede programar hasta 24 comandos de encendido o apagado por día.

Usando el dedo, un lápiz o un destornillador levante todas las pestañas correspondientes a los periodos en los que desee un apagado del equipo conectado. Para un periodo de encendido, asegúrese de que las pestañas están en la posición inferior. Cada pestaña representa un periodo de 30 minutos.

2. Ajuste de la hora actual

Gire la rueda en sentido horario hasta que el puntero triangular esté apuntado a la hora actual. Asegúrese de que el interruptor en el lateral del programador esté colocado en la posición ☺

3. Conexión

Una vez ajustados los periodos de encendido/apagado y la hora actual, conecte el programador en el enchufe y después conecte la clavija del dispositivo que quiera controlar al programador. Asegúrese de que el enchufe y el programador están activados.

El programador empezará a funcionar y encenderá o apagará el dispositivo controlado de acuerdo a los periodos programados.

4. Encendido/Apagado manual

Los comandos de encendido/apagado programados pueden ser interrumpidos usando el interruptor situado en el lateral del programador. Al seleccionar la posición I, el dispositivo conectado permanecerá encendido permanentemente.

5. Especificaciones

Alimentación: 230V~, 50Hz
Capacidad: Carga resistiva 16A
Mín. Temperatura: 0°C
Máx. Temperatura: 55°C

6. Precauciones

Para uso interior únicamente.

No lo utilice con dispositivos que excedan del programador.

Asegúrese siempre que la clavija del dispositivo controlado está totalmente insertada en el enchufe del programador.

Si necesita limpiar el programador, retírelo del enchufe y límpielo con un paño húmedo. No lo sumerja en agua u otros líquidos.

Se deben vigilar periódicamente los radiadores y calefactores con componentes expuestos por lo que no se recomienda conectar este tipo de aparatos al programador.

7. Precisión

Programador analógico diario enchufable: ± 10 Min