

Controlador Wifi para Motor de persiana



Comunicación WiFi con app



Control remoto vía App



Mando a distancia
Radiofrecuencia



Programación horaria
Temporizador



Escenas inteligentes
automáticas



Con protección eléctrica



NVS-MINICURTAIN-WR-KIT

El controlador para motor de persianas te permite lograr un entorno más agradable en tu casa, de una forma sencilla e inteligente:

1. Toma el control: Abre y cierra las persianas con tu móvil desde cualquier lugar.
2. Controla tu gasto: Medición de consumo con estadísticas y graficas.
3. Trabaja por ti: Programación por calendario y temporizador.
4. Activa manualmente: Dispone de un mando a distancia.
5. Con total seguridad: Protección contra sobretensión y resistente al fuego
6. Automatiza: Crea sencillos escenarios con geolocalización, tiempo atmosférico, momento del día, activación de otros dispositivos, etc.
7. Control por voz: Activa tus escenarios hablando con Alexa o Google.
8. Simula: Aparenta presencia durante tu ausencia activando las persianas.

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NVS-MINICURTAIN-WR-KIT
Gama	Controlador WiFi de motor de persiana con mando a distancia RF
Comunicación	Wifi + Bluetooth + RF
Tensión de trabajo	100V-240V 50/60Hz
Corriente máxima	10A
Potencia máxima soportada	150W
Medición de potencia/Control RF 433	Esta función es opcional (Funciona con batería RF)
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Kit de controlador + Mando RF manual (a pilas) Alimentación N+L Mantiene el interruptor manual ya existente Protección frente al fuego VO (la máxima calificación UL 94)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repetición en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dispositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Distancia RF	A menos de 30 m en interiores, 80 m en exteriores
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP / RF 433 MHz
Seguridad y Privacidad	Notificación de pérdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	AC 220~240 V (Relé) / Mando 12V Batería 23A (El paquete no incluye la batería)
Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	(L) 42*(W)42*(H)21 mm (Relé) / (L) 110*(W)37*(H)15 mm (Mando)
Peso (sin embalaje)	Relé 35 g / Mando 42g (sin batería)