

Naves industriales

Centros logísticos

Techos a gran altura

Instalaciones deportivos



## Información técnica

# SENSOR CREPUSCULAR REGULABLE MILÁN

SKU. HKCAACSENSMI

Frecuencia	5,8GHz ±75MHz
Potencia	<0,3mW
Altura instalación	Hasta 15 metros
Distancia detección	≥3 metros
Área detección	25%, 50%, 75%, 100%
Tiempo de espera	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
Umbral luz diurna	OFF, 2lux, 10lux, 30lux, 50lux, 80lux, 120lux
Nivel regulac. standby	10%, 20%, 30%, 50%
Periodo standby	0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min, Infinito
Sensor anochecer / amanecer /fotocélula	Umbral de luz diurna: 30lux, 50lux, 80lux, 120lux Período de espera: Infinito; Nivel de atenuación en espera: 10%, 20%, 30%
Programa por defecto	Área detección: 100% Tiempo de espera: 5s Umbral luz diurna: OFF Periodo standby: 0s Nivel regulación standby: 10%
Control	Mando LCD (no incluido, ref. HKCAARCLCDMI)
Rango entrada	12V DC
Rango votaje	10-15V DC
Corriente	≥30mA
Regulación	0-10V
Conexión	Entrada 12VDC cableado blanco y negro Regulación +: Cable morado Regulación -: Cable rosa
Consumo en espera	<30mA
Tª de trabajo	-20°C hasta 60°C
Certificación	UL (E529048)

Protección	IP65
Garantía	5 años
EAN13	8436538768365
Compatibilidad	Campana LED MILÁN (HKCA3PCTNG1MI)

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**Consultar**



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- HEKOM® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE (EAN13)



**HEKOM®**  
LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA