

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
 iluminación sostenible

DIMM01V

0/10V Driver Regulable



Driver dimable para regular la intensidad lumínica de los paneles y downlights LED. Sustituyendo este accesorio por el driver original se podrá regular la intensidad de luz.

Driver regolabile per regolare l'intensità luminanza di pannelli e downlights a LED. Sostituendo questo accessorio per il driver l'intensità della luce può essere regolata.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	10W.
Input	V	AC 100-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60Hz.
Output	V	DC 45-80V.
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90.
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	120mA.
Observaciones - Osservazioni		No Flicker

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Regulable - Dimmerabile		Si.
-------------------------	--	-----

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase II - Classe II
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Productos Compatibles - Prodotti compatibili		Gama: DL: 6W, 9W DLM: 9W DL (Eco-Pro): 6W LOP: 6W

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	120mm
Anchura total - Altezza totale	A	40mm
Altura Total - Altezza totale	H	28mm
Peso neto - Peso	Kg.	88gr
Packing - Scatolo	mm.	-

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		DIMM01V
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578191260
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	-
Peso total - Peso totale	Kg.	-
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		-

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.

Enero 2019. Alverlamp, s.l.

