

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

LRDEC4140

SMD Regleta Decorativa.



Aplicaciones domésticas, comercios y oficinas.


Ideal para sustitución de luminarias de bajo consumo y halógenas.

Datos Técnicos



Potencia nominal.	W	40W.
Tensión nominal.	V	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento.	Hz	50-60Hz.
Factor de potencia λ.	λ	>0,90.
Potencia equivalente incandescencia.	W	-
Índice de reproducción cromática	Ra	>80.
Corriente nominal.	mA	180mA.
Flujo luminoso.	lm	3571lm.
Temperatura de color.	⁰ Kelvin	4.000K.
Tono de luz.		Day light.
Temperatura de funcionamiento.	⁰ C	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
Tiempo de encendido.		<1,0s.
Tiempo calentamiento.		<1,0s.
Ciclos conmutación.		≥30.000.
Vida útil.		25.000h.
Tipo de Led.		Osram Duris E2.
Ángulo de luz.		>120 ⁰ .
Regulable.		Si.Triac. (Reg. a principio de fase.)
Contenido mercurio.	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética.		A++.
Grado de protección.	IP	IP20.
Casquillo/base.		Conexión Dir.
Material.		
	Cuerpo	Aleación aluminio.
	SopORTE	Polycarbonato.
	Difusor	Polycarbonato.
Color.		Blanco.
Modelo.		Decorativa.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


Dimensiones, peso e instalación

Longitud total.	L	1200mm.
Anchura total.	A 	75mm.
Altura Total.	H	25mm.
Peso neto.	Kg.	570gr
Peso bruto.	Kg.	810gr
Montaje.		Grapas
Distancia entre orificios fijación.	mm.	Entre 700 y 1090 mm.
Corte instalación	mm.	-

Extras

Mando a distancia.		-
Distancia de control.		-
Batería.		-
Colores		-
Funciones		-
Cargador de red.		-
Cargador coche.		-
Sensor crepuscular.		-
Sensor de movimiento.		-
Regulador de tiempo encendido.	Seg.	-

Embalaje

Referencia		LRDEC4140
Código del producto.	EAN	8436541046313
Piezas por caja.	Uds.	20 Uds.
Peso total.	Kg.	17.200gr
Dimensiones embalaje.		1250x330x190mm.



Observaciones:

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la luminaria.
- No manipular la luminaria.