

## Mando a distancia



Comunicación por Radio Frecuencia



Alcance de 80m



Funcionamiento a pilas  
Larga duración



3 Modos de activación  
+ Botón de pánico



Funcionamiento con  
Sistemas de Alarma Nivian



NVS-REMOTECONTROL

El mando a distancia NVS-REMOTECONTROL te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente.

- 1. Control para usuarios básicos:** Además de controlar el sistema de alarma desde la app móvil, el uso de un cómodo mando en formato llavero resulta muy práctico.
- 2. Operación a distancia:** Llevando el mando junto con las llaves de tu vivienda o negocio, podrás controlar la alarma a distancia al tiempo que sacas las llaves para abrir la puerta. O mucho antes, gracias a su alcance de hasta 80 m.
- 3. Uso:** Arma el sistema completo o activa solamente los sensores perimetrales del modo hogar mientras estas dentro de la estancia con total tranquilidad. El botón de desarmado desactiva la vigilancia directamente y el pulsador de pánico notifica al panel y a la app móvil que necesitas ayuda, ya sea por robo o asistencia médica.
- 4. Indicador visual con confirmación:** El LED del mando se enciende al pulsar un botón y el panel de alarma confirmará la operación con un pitido y la app móvil notificará el cambio de estado.
- 5. Identifica al usuario:** Podrás poner nombre al usuario del mando y controlar quien y cuando activan o desactivan el sistema de alarma.

|   |   |
|---|---|
| Marca   | Nivian  |
| Modelo  | NVS-REMOTECONTROL   |
| Gama  | Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión   |
| Tipo de periférico                                      | Mando a distancia para el control del panel de alarma   |
| Funciones   | Operar a distancia el estado del panel de alarma para establecer armados, armado modo hogar, desarmados y activación de señal de pánico SOS, identificando al usuario |
| Tecnología  | Emisor inalámbrico RF de bajo consumo y alcance optimizado  |
| Rango   | Hasta 80 m desde el panel de alarma en espacio abierto  |
| Indicador visual  | LED indicador de pulsación (el panel responde con un sonido de confirmación cuando recibe una orden del mando)  |
| Comunicación inalámbrica con el panel de alarma         | Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 80 m en espacio abierto  |
| Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma | Activa los modos de armado, armado en modo hogar, desarmado y pánico  |
| Compatibilidad  | Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz  |
| Instalación   | Formato llavero portátil de reducidas dimensiones y forma ergonómica  |
| Alimentación  | Funcionamiento a pilas 1 x CR2032 - Consumo en reposo: $\leq 1\mu\text{A}$ - Consumo en activación $\leq 10\text{mA}$   |
| Material  | Plástico ABS  |
| Temperatura de funcionamiento                           | -10°C~50°C  |
| Protección ambiental                                    | Apto para uso portátil interior o exterior (evitando el contacto con el agua o la humedad)  |
| Dimensiones   | 60 x 40 x 12 mm   |