


Sirena para interior

 Comunicación por Radio Frecuencia

 Alcance de 120m

 Alimentada y con batería de respaldo

 Sirena de 85 dB
Flash disuasorio

 Funcionamiento con Sistemas de Alarma Nivian



NVS-INDOORSIREN

La sirena de interior NVS-INDOORSIREN te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente.

- 1. Efecto disuasorio:** Una vez detectada una intrusión es urgente tomar medidas. Mientras recibes la notificación del evento, la sirena se activa automáticamente, emitiendo un potente sonido y destellos que desorientan y disuaden al intruso.
- 2. Instalación sencilla:** Realmente no requiere instalación, simplemente conéctala a una toma eléctrica.
- 3. Uso:** Tan fácil como añadir la sirena al panel de alarma desde la app móvil y colocarla en el lugar deseado gracias a sus 120 m de alcance inalámbrico extendido.
- 4. Funciona incluso en emergencias:** Su batería de respaldo recargable permite su funcionamiento incluso si se producen cortes de alimentación eléctrica.

* Compatible con asistentes de voz mediante el panel de alarma inteligente al que se conecta la sirena.

| | |
|---|---|
| Marca | Nivian |
| Modelo | NVS-INDOORSIREN |
| Gama | Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión |
| Tipo de periférico | Sirena de interior |
| Funciones | Alertar acústica y visualmente de un evento de alarma - Efecto disuasorio |
| Tecnología | Zumbador acústico de 85 dB - Flash estroboscópico LED |
| Rango | Recomendado para estancias < 50 m2 (sin obstáculos) |
| Indicador visual | LED indicador independiente al flash de alerta - Confirmación visual de armado y desarmado - Aviso de batería baja |
| Comunicación inalámbrica con el panel de alarma | Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 120 m en espacio abierto |
| Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma | Alerta en cualquier de los modos de armado del sistema |
| Compatibilidad | Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz |
| Instalación | Conectado directamente a un enchufe o toma de pared en interior |
| Alimentación | Alimentación AC 100~240 V con enchufe Shuko integrado para toma de pared - Batería de litio recargable de 3.7V 500mAh para respaldo en caso de corte de alimentación (8 horas) - Consumo en reposo < 10mA - Consumo en alarma < 200mA |
| Material | Plástico ABS |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~55°C |
| Protección ambiental | Apto para interior |
| Dimensiones | Ø90 x 45 mm |