

## Sensor Magnético de Puerta y Ventana



Comunicación por Radio  
Frecuencia



Totalmente inalámbrico  
Funcionamiento a batería



Anti- Sabotaje



Alcance de 100m



Para usar con Sistemas de  
Alarma Nivian



NVS-MAG-SENSOR

El detector de presencia NVS-MAG-SENSOR te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente.

- 1. Protege tus accesos:** Los principales puntos débiles de la seguridad de una vivienda o negocio son las puertas y ventanas. Asegúrate de protegerlos con un sensor, sobre todo en los accesos principales.
- 2. Instala sin límites:** Añade el detector de forma fácil y sin cables a los sistemas de alarma Nivian. Su diseño y tamaño reducido está adaptado a los estrechos marcos de puertas y ventanas. Instalación sencilla con adhesivo de doble cara.
- 3. Larga duración:** Funcionamiento a pilas, con hasta 1 año de autonomía y activación inmediata.
- 4. Uso:** Podrás elegir si el sensor forma parte del grupo de armado total de toda la instalación o solo al grupo de armado en modo hogar, que permite proteger el perímetro exterior mientras estás dentro de la vivienda o negocio.
- 5. Mantenimiento:** Con el indicador de batería baja siempre sabrás con antelación cuando debes sustituir las pilas.

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                                   | Nivian                                                                                                    |
| Modelo                                                  | NVS-MAG-SENSOR                                                                                            |
| Gama                                                    | Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión                                                     |
| Tipo de periférico                                      | Sensor inalámbrico de apertura para puertas o ventanas                                                    |
| Funciones                                               | Detección de apertura - Informa al panel de alarma de su apertura cuando el sistema de alarma está armado |
| Tecnología                                              | Contacto magnético apto para puertas y ventanas (exluidos cierres y rejas de material ferromagnético)     |
| Rango                                                   | Distancia recomendada entre sensor e imán < 10 mm                                                         |
| Indicador visual                                        | LED indicador de detección - Aviso de batería baja                                                        |
| Comunicación inalámbrica con el panel de alarma         | Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 100 m en espacio abierto                                                 |
| Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma | Detección en armado total o armado perimetral (modo hogar)                                                |
| Compatibilidad                                          | Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz                                                |
| Instalación                                             | Adhesivo de doble cara para instalar en el marco fijo y en el borde de la hoja de apertura                |
| Alimentación                                            | Funcionamiento a pilas 2 x CR2450 - Consumo en reposo: $\leq 10\mu A$ - Consumo en alarma $\leq 80mA$     |
| Material                                                | Plástico ABS                                                                                              |
| Temperatura de funcionamiento                           | -10°C~50°C                                                                                                |
| Protección ambiental                                    | Apto para interior                                                                                        |
| Dimensiones                                             | Sensor 56 x 30 x 16 mm - Imán: 25 x 10 x 9 mm                                                             |