

1

MINUTERIE D'ESCALIER E232-230 S

Schémas de câblage de la minuterie

Schéma 3 fils

Schéma 4 fils

auto on

1 - 7 min

max. 50 mA

Couple de serrage et longueur de dénudage :

0.8Nm

11mm

Montage sur Rail DIN

Attention! Installation par une personne ayant une expertise électrotechnique uniquement.

E232 - 230 V AC

2

MINUTERIE D'ESCALIER E232-230

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Minuterie
Intensité nominale (suivant IEC 669-2-3)	16 A
Largeur (en nombre de modules)	1
Contact NF	1
Plage emps	15 s / 7 mn
Alimentation 230/240 V - 50/60 Hz	
Limites de tension (en % de Un)	90/110
Utilisation	
Incandescence	
Fluorescence	
Pouvoir de coupure	
Lampes à incandescence (10...200 W)	2300 W
Fluorescence compensée (cos φ = 0.9)	-
Compensation série	2300 W
Compensation parallèle	2300 VA
Durée de vie (en nombre d'opérations) (1)	
Électrique (AC-1) sous 1200 W	2 000 000
A pleine charge	300 000
Mécanique	10 000 000
Utilisation de boutons-poussoirs	
Non lumineux	Illimité
Lumineux à 3 bornes	Illimité
Lumineux à 2 bornes	Utiliser la compensation
Autres fonctionnalités	
Installation 3 fils et 4 fils	
Insensible aux poussoirs bloqués	
Temps réglables en continu	
Commande manuelle (nombre de positions)	3
Montage sur rail DIN	
Fonctionnement silencieux	
Bornes à cages protégées, vis imperdables	
Capacité des bornes	1.5...10 mm²
θ ambiante d'installation	-10...+50 °C

(1) 1 cycle = 2 opérations (fermeture + ouverture).

Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement d'ABB STOTZ-KONTAKT GmbH.

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs pouvant apparaître dans ce document.

En aucun cas ABB Spa ne pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de ce document, et ABB STOTZ-KONTAKT GmbH ne pourra être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation de tout logiciel ou matériel décrit dans ce document.

Copyrights

Ce document et des parties de celui-ci ne doivent pas être reproduits ou copiés sans l'autorisation écrite d'ABB STOTZ-KONTAKT GmbH et son contenu ne doit pas être communiqué à un tiers ni utilisé à des fins non autorisées.

Le logiciel ou le matériel décrit dans ce document est fourni sous licence et ne peut être utilisé, copié ou divulgué que conformément aux termes de cette licence. © Copyright 2024 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Tous les droits sont réservés.

Marque

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH est une marque déposée du groupe ABB. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Contact

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Str. 82 69123 Heidelberg Germany

ABB France

7 boulevard d'Osny

CS 88570 Cergy

95892 Cergy Pontoise cedex

Ref. GSB301357

CE NF

NOTICE

ABB