

Argus PT Ultra

Caméra à Batterie PT 4K Avec Wi-Fi 5/2,4 GHz

- 4K 8MP Ultra HD
- Panoramique de 355° et inclinaison de 140°
- Vision nocturne couleur

Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7
Résolution vidéo	3840 x 2160 (8,0 mégapixels)@15fps
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Objectif fixe ; horizontal : 90° ; vertical : 47° ; diagonale : 110°.
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10m (33ft) (LED : 2pcs/1.2W/850nm)
Vision nocturne en couleur	Projecteur : 2pcs/2.4W/6500K
Audio	Audio bidirectionnel
Détection et alertes PIR	
Alarme intelligente	Détection PIR/personnes/véhicules/ animaux domestiques
Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
Angle de détection PIR	120° horizontal
Alerte audio	Enregistrement déclenché
Enregistrement	OUI
Autres alertes	Google Assistant, Alexa

Pan & Tilt	
Pan & Tilt	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Points prédéfinis	Supports 1 guard position & up to 32 preset positions
Sans fil	
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Norme sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n
Sécurité sans fil	WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance	
Batterie	Batterie rechargeable de 21,6 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température)
Solaire	Panneau solaire Reolink 2
Alimentation en courant continu	Port USB de type C
Stockage	
Stockage local	Prise en charge d'une carte microSD de 128 Go maximum
Stockage en nuage	OUI
Maison intelligente	
Maison intelligente	Microphone et haut-parleur intégrés
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	De -10 à 55° C (de 14° à 131° F)
Résistance aux intempéries	IP64
Taille et poids	
Taille	Φ98 x 122mm
Poids (pile incluse)	481g
Garantie	

Garantie limitée

Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gallery & Specs



1. Speaker
2. IR LED
3. Spotlight
4. Daylight Sensor
5. Lens
6. Status LED
7. Built-in PIR Sensor
8. Built-in Mic



1. Antenna
2. USB-C Port
3. Power Button
4. microSD Card Slot
5. Reset Hole

www.reolink.com