

Pulsador WiFi para 1 línea de iluminación



Comunicación WiFi con app
Auto-añadido por Bluetooth



Ampliable con pulsadores inalámbricos
sin instalación y sin cables



Pulsador mecánico en lugar de táctil
para "sentir" la activación sin detenerte



Instalación sencilla con solo el cable de
fase (L) que ya tienes en tu caja de pared



Diseño moderno y sencillo compatible
con todas las cajas de pared estándar



NVS-WALLSWITCH-102EASY-WR

El controlador WiFi Nivian te permite automatizar tu sistema de iluminación para ganar en comodidad y en ahorro de energía, de forma fácil y sencilla:

- 1. Instálalo sin dificultad:** No necesita más que el cable de fase (L) que ya tienes en tu caja de pared del mecanismo anterior. Sustituye y ¡listo!
- 2. Soluciona "peculiaridades":** Usa el módulo de lámpara o la alimentación alternativa con neutro, cuando ciertas bombillas parpadeen o queden tenues.
- 3. Compatible con todos tus interruptores:** Se adapta perfectamente a todas las cajas de mecanismos estándar de 86x86, sin necesidad de marcos ni accesorios.
- 4. Amplia sin obras:** Compatible con pulsadores inalámbricos que tienen el mismo diseño. Coloca nuevos interruptores donde quieras, sin cables, ni complicaciones.
- 5. Unifica en un solo mando:** Compatible con mandos inalámbricos de 4 botones para controlar varias luces en un solo control. Tenlo siempre cerca o llévalo contigo.
- 6. Todo el control en tu mano:** Opera desde el móvil a tu gusto o programa su uso, incluso con sencillos escenarios inteligentes para hacer tu vida sencilla y segura.
- 7. Control por voz:** Compatible con asistentes de voz Alexa o Google.

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NVS-WALLSWITCH-102EASY-WR
Gama	Smart Home
Comunicación	Conexión a router WiFi para comunicación a través de internet con app móvil Bluetooth para auto-configuration rápido en la aplicación Radiofrecuencia de largo alcance para control manual por pulsadores inalámbricos
Conexionado	Entrada de alimentación para conexión "Easy" con solo cable de fase (L) Módulo condensador anti-parpadeo para lámpara Entrada de alimentación con cable de fase (L) y neutro (N) como alternativa Salida para control de la lámpara u otro aparato eléctrico
Características	Control remoto de la línea de iluminación o incluso la eléctrica. Temporizador y programación por calendario o con escenarios inteligentes
Modos de funcionamiento	Alimentación solo L o N+L Compatible con pulsadores inalámbricos sin alimentación Protección frente al fuego VO (la máxima calificación UL 94)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Gestión manual	Pulsador manual de pared a través de la conexión cableada Mando o pulsador a radiofrecuencia RF 433 MHz hasta 80 m en espacio abierto
Configuración inicial	Auto-añadido mediante Bluetooth
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz de largo alcance No compatible con redes WiFi de 5 GHz debido a su menor alcance
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP WiFi IEEE 802.11b/g/n RF 433 MHz Bluetooth
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Carga máxima soportada	Potencia 600 W por cada línea / Corriente hasta 10 A Protección frente al fuego VO (la máxima calificación UL 94)
Alimentación	AC 100~240 V / Consumo en reposo < 0.5 W
Dimensiones / Peso	86 x 86 x 35 mm / 105 g

