

# Comment installer un détecteur d'incendie ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Crayon
- Mètre
- Perceuse
- Tournevis

## MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Détecteur de fumée
- Vis
- Chevilles à béton

*Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.*

## INTRO

Facile à installer, le détecteur d'incendie veille en permanence sur votre sécurité. En cas d'incendie, il émet une sonnerie stridente. Un accessoire rendu obligatoire par un décret de 2011, qui oblige à s'équiper d'au moins un détecteur avant mars 2015.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROYMERLIN**  
Pour Réussir

# Premier diagnostic

1

ÉTAPE

## Le principe



Indispensable pour veiller sur votre sécurité, le détecteur de fumée peut aussi être équipé d'autres fonctions, comme **la détection du monoxyde de carbone**, ce gaz incolore et inodore responsable de nombreux accidents domestiques.

- Ce modèle détecte la fumée, le monoxyde de carbone et une éventuelle fuite de gaz.



## Où le placer ?

- La fumée et les produits de combustion montent vers le **plafond**. C'est là que le détecteur sera le plus efficace. **Éloignez-le d'au moins 30 cm du mur le plus proche.**
- Si vous préférez le fixer au mur, placez-le **en hauteur et à proximité du plafond**, tout en gardant **un écart de 15 cm** avec celui-ci.
- Si votre logement comporte deux niveaux, prévoyez **un détecteur par étage**. Éviter d'en installer dans les zones trop humides comme la salle de bains, où vous risquez des déclenchements intempestifs.
- Dans la cuisine, éloignez le au maximum de la zone de cuisson. Il existe des détecteurs de chaleur pour cuisine.
- Chaque chambre et le salon peuvent être équipé d'un détecteur de fumée, mais si vous n'en placez qu'un, le centre du couloir sera le plus efficace et permettra au son de l'alarme d'être audible partout.



## BON À SAVOIR

*Placez toujours au moins un détecteur de fumée près des chambres, car ce genre de sinistre se déclare majoritairement la nuit.*

2

ÉTAPE

## La pose

- Commencez par déballer votre détecteur et séparez la platine de fixation du reste de l'appareil.
- Raccordez la pile de 9 volts et glissez-la dans son logement.



- **Repérez les points de fixation au crayon puis percez.**
- Choisissez **des chevilles adaptées** à la nature du support. Pour un faux-plafond en plaque de plâtre, utilisez des chevilles à expansion avec verrouillage de forme.



**VOUS** n'êtes jamais seul !  
**l'assistance**  
 téléphonique **0810 634 634**  
 N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?  
**la pose**  
 et l'installation à domicile

**LEROYMERLIN**  
 Pour Réussir

Vissez la platine puis présentez l'autre partie du détecteur en face. Sur la plupart des modèles, il suffit de faire coïncider les ergots et les encoches, d'emboîter puis de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer le blocage.



3

ÉTAPE

### La mise en service

Pressez sur le bouton de test pour vérifier le fonctionnement, comme indiqué sur votre notice. La pile peut durer des mois et le système électronique émet un signal lorsqu'elle est presque déchargée.



En cas de déclenchement intempestif et selon les modèles, **vous pouvez soit couper la sirène en appuyant sur le bouton «hush»...** soit ouvrir le couvercle et ôter les piles.



#### BON À SAVOIR

*Si vous possédez déjà un système d'alarme sans fil, vous pouvez choisir un détecteur d'incendie compatible avec votre installation. Couplé à votre centrale d'alarme, il viendra compléter le système de protection de la maison. Une pose rapide et simple pour se mettre en conformité... Et surtout pour disposer d'un moyen efficace de protection.*

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

