

NVS-K1A

Nivian Smart

Teclado independiente

Lector Tag RFID

Indicador LED

Inalámbrico 433MHz

Compatible con panel de alarma

Nivian Smart



Nivian Smart

Teclado independiente

Inalámbrico vía radio

Antena interna

Permite armado/desarmado mediante clave o Tag RFID

Tamper antisabotaje para alertar del arrancamiento del soporte

Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro

Compatible con el sistema de alarma NVS-A6WG

Alimentación 3 pilas AAA 1.5 V LR03 (incluidas)

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Modos de funcionamiento	Armado, desarmado, armado parcial y SOS
Frecuencia	433 MHz
Lector RFID	125KHz
Distancia de transmisión	¿ 80 m en espacio abierto
Batería	DC 4.5V (3 x AAA 1.5V incluidas)
Consumo de corriente	Reposo ¿ 15uA Transmisión ¿ 60mA
Dimensiones	135x90x15 mm