

TouchBox HD4

Receptor satélite DVB-S2 HD

**TIME
SHIFT**
▶||

**USB
RECORD**

**4000
CANALES**

**PUERTO
USB**

Grabación
reproducción



DIGITAL SATELLITE



Receptor satélite para recibir canales HD gratuitos y todos los canales extranjeros gratuitos con 4000 canales disponibles.

La puerto USB en la parte frontal, permite:

- grabar en un disco duro externo las transmisiones de los canales satélite gratuitos
- pausar un programa para reanudarlo en cualquier momento (función TIME SHIFT)
- reproducir contenido multimedia presente en una llave USB o un disco duro externo

No permite recibir canales TDT

Presentación, puntos fuertes :

- 1 puerto USB frontal
- USB Double Power : El puerto USB proporciona suficiente corriente para alimentar discos duros externos sin fuente de alimentación adicional
- Función Time Shift (a través del disco duro)
- 4000 canales TV / Radio
- Compatible Tone Burst, DiSEqC™ 1.0
- Reproducción de archivos multimedia desde el puerto USB
- Bloqueo parental a nivel de canal
- Diseño compacto 14,3 x 8 x 3,2 cm

TouchBox HD4

Receptor satélite DVB-S2 HD

**TIME
SHIFT**
▶||

**USB
RECORD**

**4000
CANALES**

**PUERTO
USB**



Grabación
reproducción



DIGITAL SATELLITE



Características técnicas:

- Grabaciones reproducibles en PC/Mac (por ejemplo, con el software gratuito VLC)
- Autoapagado del el disco duro externo
- Subtítulos DVB
- Programador de grabación (Timer)
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Diseño ultracompacto: (An) 18 x (Pr) 11,8 x (Al) 3,7 cm
- Resoluciones 576i/p, 720i/p, 1080i/p
- Container: MPG/AVI
- Sintonizador: 950-2150MHz
- Impedancia de entrada: 75 ohmios
- Demodulador: Estándar DVB-S / DVB-S2

Decodificación :

Video :

- MPEG2 MP@ML
- MPEG2 MP@HL
- MPEG4 MP@L3
- MPEG4 HP@L4

Audio :

- MPEG-1 Layer I
- MPEG-1 Layer II
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus

Foto :

- JPEG

Conectividad :

- 2 puertos USB 2.0
- 1 scart
- 1 HDMI
- 1 SPDIF coaxial

Alimentación :

- Alimentación : 230V~ 50Hz
- Consumo en funcionamiento : 7W
- Consumo en standby : <1W (excluyendo el consumo de LNB y HDD)

Datos/dados logísticos :

PCB 1 pc

Caja/caixa 1 pc :

ancho/largura= 17 cm / alto/altura = 15 cm / profundo/profundidade = 5 cm
Peso = 0.371 kg

Inner 5 pcs :

ancho/largura = 17,5 cm / alto/altura = 16 cm / profundo/profundidade = 27 cm
Peso = 1.987 kg

Master 20 pcs :

ancho/largura = 28.5 cm / alto/altura = 33.5 cm / profundo/profundidade = 36 cm
Peso = 8.423 kg



3 420744 113762