

EZ-C3A-WLB

Estación base y cámara EZ-C3A
Soporta tarjeta SIM 4G LTE
Punto de acceso Wifi 2.4 y 5 GHz
Soporta hasta 6 cámaras C3A
Permite 2 dispositivos Wifi adicionales
Batería de respaldo / Ranura SD



El pack incluye una estación base y una cámara a batería EZ-C3A.

La estación base EZ-C3A-WLB se utiliza para conectarcámaras a batería EZ-C3A mediante Wifi y dotarlas de conexión a internet con doble vía de seguridad. La estación puede conectarse mediante cable de red a nuestro router, o bien, puede comunicarse mediante un módulo 4G LTE a través de una tarjeta SIM (no incluida). Por otro lado, la estación puede alimentarse desde la red eléctrica y mantenerse en funcionamiento ante un corte de suministro gracias a su batería de respaldo de 2600 mAh (aproximadamente entre 1 y 2 horas según circunstancias).

La estación base funciona como punto de acceso Wifi (2.4 y 5 GHz) y radiofrecuencia (868 MHz) para conectar hasta 6 cámaras EZ-C3A, aumentando considerablemente la autonomía de la batería de las cámaras. Adicionalmente, soporta la conexión de 2 dispositivos Wifi, como pueden ser móviles o portátiles.

Ante los eventos de detección de las cámaras conectadas, es capaz de emitir una alerta sonora desde su sirena de 100 dB y recibir las grabaciones de las cámaras para almacenarlas en una tarjeta Micro SD de hasta 128 GB.

La cámara IP Ezviz EZ-C3A es totalmente inalámbrica y autónoma. Instalación sin cables gracias a su conexión WiFi y su batería recargable. Detector PIR real para eventos. Gran ángulo de visión de 125° en resolución Full HD 1080p y visión nocturna mediante IR. Audio bidireccional. Posibilidad de grabación integrada en la propia cámara mediante tarjeta Micro SD y/o en servicio Cloud. Apta para exterior.

Especificaciones

Estación base

Marca	Ezviz
Modelo	EZ-C3A-WLB / CS-WLB-B1
Conexión de red	1 x RJ45 Ethernet LAN / Módulo GSM/GPRS 4G LTE (tarjeta SIM no incluida)
Función punto de acceso	Conexión Wifi 2.4 y 5 GHz / Radiofrecuencia 868 MHz Hasta 6 cámaras a batería y 2 dispositivos Wifi adicionales
Batería de respaldo	Lítio 2600 mAh (Duración aproximada entre 1 y 2 horas) Tiempo de recarga 4 horas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Alimentación	DC12V / 1500 mA o batería de respaldo
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	0° C ~ 40° C
Dimensiones	142 mm (Al) x 130 mm (An) x 130 (Fo) mm
Peso	762 g

Cámara EZ-C3A

Marca	Ezviz
Sensor de imagen	1/4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución de codificación	1080P (1920x1080) / 25 FPS
Compresión	H.264+
Lente	2.2 mm Gran angular de 125°
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (7.5 m)
Funciones	BLC, DWDR, 3D-NR
Interfaz de red	Wi-Fi 2.4 GHz
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Sensor PIR	PIR real, con detección de personas y animales
Batería	Recargable y extraíble Li-ion de DC5V / 5500 mAh
Acceso remoto	App Smartphone Ezviz
Alimentación	Batería / Alimentador cargador DC5V
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-25° C ~ +45° C
Dimensiones	92 mm (Al) x 56 mm (An) x 70 (Fo) mm
Peso	215 g