

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**DENOMINACIÓN:**

MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

ARTÍCULO:

PS-MB01

- Multímetro digital de bolsillo
- 2000 cuentas
- Medidas de tensión AC/DC, corriente DC y resistencia.
- Avisador de continuidad y prueba de diodos.
- Escala manual.
- Indicación de batería baja.
- CAT.I 600V / CAT.II 300V según EN 61010.



PARÁMETRO	ESCALAS	RESOLUCIONES	PRECISIÓN
Tensión DC	2V/20V/200V/500V	1mV/10mV/0.1V/1V	± 0.5%
Tensión AC	200V/500V	0.1V/1V	± 1.0%
Corriente DC	200mA	0.1mA	± 2.0%
Resistencia	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2000kΩ	1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ	± 1.0%