

Programador digital exterior

Programadores enchufables



Descripción:

Programador enchufable digital que permite el encendido y apagado de cargas según programas horarios preajustados.

Además de programas con maniobras mínimas de 1 minuto permite ejecutar programas de cuenta atrás o de encendido aleatorio.

Apto para su utilización en exteriores.



Características:

- Alimentación: 230VAC, 50Hz
- 1 contacto de 8A/250VAC
- Potencia máxima: 1.800W
- Registro de hasta 140 programas semanales de encendido/apagado.
- Libre selección de los días semanales en los que se ejecuta cada programa.
- Tiempo mínimo de programación de 1 minuto
- Función aleatoria y de cuenta atrás.
- Tecla para el cambio de horario invierno/verano
- Modos de funcionamiento: siempre encendido / siempre apagado / según programación.
- Grado de protección IP44



info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN **MGL** BRAND