

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

**DENOMINACIÓN:**

PINZA AMPERÍMETRICA DIGITAL BÁSICA

ARTÍCULO:

PS-PD01

- Pinza amperimétrica con maxilar de $\varnothing 57$ mm.
- 2000 cuentas
- Medidas de tensión AC/DC, corriente AC y resistencia.
- Avisador de continuidad.
- Retención de lecturas.
- Indicación de batería baja.
- CAT.II 600V según EN 61010.



PARÁMETRO	ESCALAS	RESOLUCIONES	PRECISIÓN
Tensión DC	600V	1V	$\pm 1.0\%$
Tensión AC	600V	1V	$\pm 1.2\%$
Corriente AC	200A/1000A	0.1A/1A	$\pm 2.0\%$
Resistencia	200 Ω /20k Ω /200k Ω /2000k Ω	0.1 Ω /10 Ω /100 Ω /1000 Ω	$\pm 1.0\%$