Powered By

Tuya Smart

1.Introducción al producto

Contenido: Smart Camera x 1, Manual x 1, Cable USB x 1, Alimentador x 1, Tornillería y accesorios x1



01

Parámetros básicos
Nombre del producto: NVS-IPC-IS3
Pixel: 2.0MP
Compresión video: H.264 High Profile
Mejoras de imagen: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
Almacenamiento local: MicroSD card
Encriptación inalámbrica: Encriptación WEP/WPA/WPA2
Alimentación: 5V 1A (Min)
Consumo total: 5W (Max)
Estandar Wireless: 2.4G 802.11 b/g/n
Plataformas soportadas: Android/iOS

Descripción de los partes:
Botón Reset: Una pulsación larga del botón reset durante 5 segundos hará que la cámara se reseteé.

Es recomendable usar tarjetas MicroSD de alta velocidad de entre 8-64GB, de otra forma no se puede asegurar un correcto almacenamiento, ver el historial de videos así como posibles actualizaciones de firmware.

02

2 Instalar aplicación

Descargue la APP: escanee el código QR inferior para descargar e instalar. Registro y acceso: Abra la aplicación "TuyaSmart" para registrarse y acceder según los pasos.

03

3.1 Añadir el dispositivo por escaneo de QR

- Asegúrese que la red Wi-Fi está disponible y con acceso a internet.
- Conecte la cámara a la alimentación, el sistema se encenderá.
- Abra la aplicación "TuyaSmart", presione el botón '+' en la parte superior derecha de la ventana principal (Imagen 1). Seleccione 'Sensor de protección', clic en 'Cámara de seguridad' (Imagen 2) para añadir la cámara; después presione 'Siguiente paso' (Imagen 3);



04

- Si el teléfono no está conectado a la red Wi-Fi, por favor haga clic en conectar a una red Wi-Fi (Imagen 4);
- Pasará a la interfaz WLAN y conéctese al Wi-Fi (Imagen 5). Preste atención a que solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4GHz.
- Con el teléfono conectado al Wi-Fi, introduzca los datos de autenticación (Imagen 6).



05

- Seleccione 'Confirmar', pasará a la interfaz para escanear el código QR con la cámara y haga clic en "Continuar" (Imagen 7).
- Se generará un código QR en su pantalla que tendrá que escanear con su cámara inteligente (la cámara deberá estar entre 20~30cm separada del teléfono móvil). Después haga click en 'He escuchado un sonido' (Imagen 8).
- Conectando (Imagen 9)

06

- Cuando se termine el proceso le avisará que la conexión ha sido exitosa (Imagen 10).
- Después pase a la interfaz de pre visualización (Imagen 11).
- Después de cerrar la interfaz de pre visualización, volverá a la ventana principal de la APP. Su nuevo dispositivo conectado aparecerá listado listado en su aplicación (Imagen 12) y haciendo click en ella podrá acceder a su interfaz para visualizarla de forma sencilla.



07

3.2 Añadir el dispositivo por método AP

3.2 Añadir el dispositivo por método AP
Si desea añadir la cámara usando el modo AP, presione el botón de reset en la cámara.
- Asegúrese que la red Wi-Fi está disponible y con acceso a internet,
- Conecte la cámara a la alimentación, el sistema se encenderá.
- Abra la aplicación "TuyaSmart", presione el botón '+' en la parte superior derecha de la ventana principal (Imagen 13). Seleccione 'Sensor de protección', clic en "Cámara de seguridad' (Imagen 14) para añadir la cámara; después presione arriba a la derecha para seleccionar entre los posibles modos (Imagen 15);



08

- Seleccione el 'Modo AP' (Imagen 16)
- Haga click en 'Siguiente' (Imagen 17)
- Seleccione la red Wi-Fi a la que se quiere conectar (Imagen 18)



09

- De todas las redes escaneadas elija la red a la que quiera conectarse (Imagen 19)
- Establezca los datos de acceso de la red a la que se quiere conectar (imagen 20)
- Le aparecerá un mensaje avisandole que ahora tendrá que conectarse a la red creada por la Smart Camera (Imagen 21)



10

- Pasará a la interfaz de conexión WLAN, sleccione la red Wi-Fi creada por la cámara (Imagen 22).
- Cuando esté conectado a la red de la cámara, vuelva atrás y estará en la interfaz principal de la APP, donde se le mostrará que el dispositivo se está conectando (Imagen 23).
- Una vez que la conexión ha sido exitosa la aplicación le avisará (Imagen 24)



11

- Después pase a la interfaz de pre visualización (Imagen 25).
- Después de cerrar la interfaz de pre visualización, volverá a la ventana principal de la APP. Su nuevo dispositivo conectado aparecerá listado listado en su aplicación (Imagen 26) y haciendo click en ella podrá acceder a su interfaz para visualizarla de forma sencilla.



12

4. Detalles de visualización de la APP

①Preview mode ②Monitor Switch ③About device
④SQ ⑤Full screen

13

5 Aspectos importantes a tener en cuenta

Intente alejar el producto de estructuras metálicas
Evite los muebles y los microondas
Evite zonas donde el audio o el video no sean claros, e instale la cámara lo más lejano posible a estas zonas.
Asegúrese que la cámara tiene la máxima cobertura posible de Wi-Fi.

14