

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Cualquier estancia de interior




Información técnica

PLAFÓN LED 18W CCT Ø300MM SENSOR PIR

SKU. PSLH18CTRBPKR - GAMA KROV

| Potencia LED | 18W |
|--------------------------|---|
| Tono de luz (CCT) | CCT (3000K + 4000K + 6000K) con selección manual |
| Chips LED | SMD2835 |
| Eficiencia chip LED | 120 Lm/W |
| Eficiencia luminaria | 100 Lm/W ±2% |
| Luminosidad (Lm) | 1.800 ±2% |
| Medidas (mm) | Ø300 x 140 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Protección | IP44 |
| Óptica (º) | 120° |
| Material | Aluminio, ABS |
| Color | Blanco |
| Instalación | En superficie (incluye accesorios) |
| Encendido | ON/OFF |
| Luz regulable | No |
| Sensor | PIR (integrado en la luminaria) |
| Modo de trabajo | 0% al no detectar presencia, 100% al detectar presencia |
| Tª de trabajo | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad |
| Vida media LED (h) | 30.000 |
| Voltaje | 220-240V AC, 50/60Hz |
| Ficheros | Disponible fichero .ies para Dialux |
| Garantía | 3 años |
| EAN13 | 8436538768587 |
| Clasificación energética | F (En base a Normativa UE-2019/2015) |
| | |

DIAGRAMAS TÉCNICOS



140 mm

PRINCIPALES PRESTACIONES

- 3 tonos de luz en un mismo producto, seleccionable mediante switch integrado en la luminaria
- Cuerpo fabricado en **aluminio + ABS en color blanco**
- Instalación en cualquier tipo de pared o techo mediante **accesorios de instalación incluidos**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de 100 Lm/W reales
- Sensor integrado tipo radar con encendido/apagado de luminaria en caso de presencia humana
- Vida media de chips LED de 30.000 horas
- **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa: **Consultar**



Palé completo: **Consultar**

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- No cambiar la estructura de la luminaria, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en condiciones de temperatura fuera del rango especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del cese de la garantía



LED HISPANIA®

LED Hispania Lighting, S. L.

C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)

28933 Móstoles, Madrid, España

Tel. +34 916 436 655

info@ledhispania.com

https://ledhispania.com











