

TERMÓMETRO DIGITAL

DIGI-THERMO

Código: IM12104

1. PARÁMETROS TÉCNICOS

- **Rango de medición:** -50 °C a +300 °C (-58 °F a +572 °F)
- **Resolución:** 0,1 °C
- **Precisión:** ±1 °C (0 °C a 60 °C); ±5 °C (otros rangos)
- **Alimentación:** CC 1,5 V (Pila alcalina n.º 7)

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Conversión de unidades:** Cambio entre °C y °F.
- **Retención de datos:** Función HOLD para congelar la lectura.
- **Memoria:** Registro de temperaturas máximas y mínimas.
- **Alarmas:** Configuración de límites máximo y mínimo.

3. DESCRIPCIÓN DE TECLAS

[ENCENDIDO/APAGADO]: Pulse la tecla para encender o apagar el termómetro.

[MANTENER (HOLD)]: Pulse para mantener los datos en pantalla.

[AJUSTAR (SET/ADJ)]: Entrar a configuración y ajustar valores de alarma.

[AC]: Cancelar alarma y volver al modo de medición.

[MÁX/MÍN]: Ver registros de temperatura máxima y mínima.

[OK]: Confirmar ajustes de alarma.

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- **Encendido:** Pulse [ENCENDIDO/APAGADO] para iniciar la medición.
- **Configuración de Alarma:**
 1. Presione [AJUSTAR]; cuando "HI" parpadee, use [ADJ] para fijar el límite alto.
 1. Presione [OK]; cuando "LO" parpadee, use [ADJ] para fijar el límite bajo.
 2. Presione [OK] para finalizar. El símbolo "AL" aparecerá en pantalla.
- **Gestión de Alarma:** Al alcanzar los límites, sonará por 5 segundos. Use [AC] para silenciarla o desactivarla.